CRBT011
Manuel d’utilisation
Récepteur Bluetooth audio

Merci d’avoir choisi le récepteur Bluetooth CRBT011. Veuillez lire les instructions suivantes afin de configurer au mieux votre appareil.

■ Introduction

1. Technologies de communication Bluetooth

Le standard Bluetooth est une technologie sans fil établie par Ericsson, IBM, Intel, Nokia et Toshiba. Grâce à la technologie Bluetooth, nous pouvons atteindre le plus haut niveau de transmission sur les téléphones cellulaires, ordinateurs, imprimantes, PDA et autres dispositifs.

2. A propos du CRBT011

Le récepteur Bluetooth CRBT011 est une passerelle audio stéréo pour chaines hifi ou systèmes d’enceintes, branchez simplement ce récepteur dans n’importe qu’elle prise murale et connectez le cordon audio à la chaine hifi et il la transformera en haut-parleur Bluetooth pour écouter depuis votre téléphone mobile, votre tablette et baladeur MP3 Bluetooth.

■ Mise en marche

1. Description du produit



1	Port USB
2	Prise secteur
3	Indicateur lumineux
4	Sortie Jack 3.5 audio

Les différentes étapes

- ◆ Le récepteur s'activera automatiquement dès le branchement sur la prise et se mettra en mode couplage
- ◆ Coupler avec un téléphone portable Bluetooth ou un émetteur Bluetooth
- ◆ Connecter le récepteur et l'appareil externe audio
- ◆ Transférer la musique du téléphone ou émetteur vers un appareil externe audio

2. Coupler avec un appareil Bluetooth

1) Comment activer le mode couplage

Fonction	Operation	Indicateur lumineux
activer le mode couplage	Branchez le récepteur sur une prise secteur le mode couplage s'active automatiquement	L'indicateur lumineux bleu clignote continuellement

Remarques:
Le mode couplage durera 2mn, le CRBT011 passera automatiquement en mode veille si aucun appareil n'est connecté après 2mn.

2) Coupler avec un téléphone Bluetooth

Le récepteur doit être couplé avec un téléphone portable Bluetooth. Avant la 1ère utilisation assurez-vous que votre téléphone possède la fonction Bluetooth. La procédure de couplage est différente selon les modèles de téléphone portable. Consulter le manuel de votre téléphone pour avoir plus d'informations. Voici la procédure de couplage :

- ◆ Ne pas éloigner de plus de 1m votre téléphone et le récepteur au moment du couplage
- ◆ Mettre le récepteur en mode couplage (voir « comment activer le mode couplage »)
- ◆ Activer votre téléphone portable en Bluetooth. Configurer votre téléphone afin de rechercher les périphériques Bluetooth disponibles et sélectionner CRBT011 dans la liste
- ◆ Suivant les indications données entrer le mot de passé"0000" et sélectionner "oui" ou "confirmer" (si demandé)
- ◆ Si votre téléphone vous demande une connexion sélectionner "oui" (cela peut être différent suivant les téléphones)

Remarques:

- ◆ Pour coupler un nouvel appareil, il faut débrancher et rebrancher le récepteur afin afin que celui-ci s'active de nouveau en mode couplage.
- ◆ Le récepteur garde en mémoire jusqu'à 8 appareils, si vous souhaitez ajouter un 9ème appareil, le 1er de la liste existante sera supprimé automatiquement.
- ◆ Dans le cas d'interférences radio, le récepteur peut se déconnecter et se mettre en veille. Il se connectera automatiquement de nouveau dans les 5mn qui suivent.

3) Coupler avec un émetteur Bluetooth

Vous pouvez coupler le récepteur avec l'émetteur Bluetooth pour profiter de la musique à distance. Voici la procédure:

- ◆ Ne pas éloigner de plus de 1m votre téléphone et le récepteur au moment du couplage
- ◆ Mettre le récepteur en mode couplage (voir « comment procéder au mode couplage »)
- ◆ Brancher l'émetteur Bluetooth dans le téléphone portable et l'activer. L'émetteur cherchera l'appareil automatiquement et commencera le couplage.
- ◆ Une fois le couplage et la connexion établis l'indicateur lumineux bleu du récepteur clignotera 2 fois toutes les 4 secondes.



Note:

- ◆ Le mot de passe pour le couplage du récepteur est "0000" le récepteur doit être couplé avec un émetteur qui a le même mot de passe soit « 0000 »
- ◆ Si le couplage ne réussit pas après plusieurs tentatives veuillez consulter le manuel de votre émetteur Bluetooth

3. Alimentation pour le chargement d'un autre appareil

Le port USB du récepteur peut fournir DC5V-1A pour le chargement d'un autre appareil. Le chargement peut se faire au travers du cordon USB de votre appareil.

Remarques:

- ◆ Veuillez utiliser le cordon standard USB fourni avec votre appareil
- ◆ **Le port USB peut seulement fournir DC5V-1A, bien vous assurer du voltage de votre appareil DC5V et que le chargement ne dépasse pas 1A.**

4. Indicateur Lumineux

Mode du récepteur	Indicateur lumineux
En mode couplage	La lumière bleue clignote continuellement
En mode veille sans appareil connecté	La lumière bleue clignote 1 fois toutes les 2 secondes
En mode veille avec un appareil connecté	La lumière bleue clignote 2 fois toutes les 4 secondes

■ Précautions et maintenances

Merci de lire attentivement les recommandations suivantes avant l'utilisation du BTR011, vous pourrez alors profiter pleinement du votre produit pendant des années :

- ◆ Le garder dans un endroit sec
- ◆ Ne pas exposer aux sources de chaleur, les températures élevées peuvent endommagées les appareils électroniques, détruire la batterie ou déformer les parties en plastique du produit.
- ◆ Ne pas exposer au froid, le circuit interne pourrait être endommagé
- ◆ Ne pas essayer de démonter le produit pour le réparer s'il est endommagé, cela doit être fait par un professionnel.
- ◆ Ne pas le faire tomber le circuit interne pourrait être endommagé
- ◆ Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents pour nettoyer le produit.
- ◆ Attention à ne pas rayer la surface du produit.

Dans le cas où le produit rencontrerait un problème de fonctionnement veuillez-vous rapprocher du magasin d'où il provient pour toute assistance.

■ FAQs

1. Le couplage ne fonctionne pas entre le récepteur et le téléphone:

- ◆ Assurez-vous que le récepteur est en mode couplage
- ◆ Le couplage dure 2 mn, le produit se met en veille automatiquement après ces 2mn
- ◆ Déconnecter le récepteur et la prise, et reconnecter les, une fois que le récepteur est actif il entrera automatiquement le mode couplage.

■ Specifications

Version Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR
Profils Bluetooth	A2DP
Distance à respecter	10 mètres
Alimentation	AC100~240V
Sortie USB	DC 5V ⎓ 1A
Dimension	38.5*38.5*67.5mm
Poids	About 43.8g

Importé par BAF – 14730 Giberville – France Fabriqué en RPC

Par la présente, BAF déclare que l'appareil CRBT011 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions permanentes de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.baf.fr/produits/pdf/CRBT011-ce.pdf









